

# マジックコネクトクラウドサービス 管理機能の利用手順 (一般ユーザ用)

第 3.2 版

NTTアイティ株式会社

## 目 次

管理機能へログイン .....	3
管理機能の利用手順 .....	6
1.   アクセス履歴の表示 .....	6
2.   グループ化 .....	8
3.   パスワードの変更 .....	10

## 管理機能へログイン

管理機能へログインする手順を説明します。

- (1) マジックコネクトホームページ（ <http://www.magicconnect.net/> ）より、「お客様サポート」をクリックします。



- (2) [お客様サポート]画面の「管理機能」をクリックします。



- (3) 「一般ユーザ向け」項目の「サーバ」欄に、ご利用中のマジックコネクトサーバのホスト名を入力して、「アクセス」をクリックします。

ホーム > お客様サポート > 管理機能

**お客様サポート**

- サポートメニュー一覧
- 設定・操作方法
  - セットアップ
  - マニュアル
- 管理・運用
  - 管理機能**
  - メンテナンス情報
- 各種手続き
  - サービスのお申し込み
  - ご契約者情報の更新
  - サービスのご解約

**管理機能**

①ご利用中のマジックコネクトサーバのホスト名を入力します。  
例:「asp1.magicconnect.net」の場合「asp1」、  
「koma.magicconnect.net」の場合「koma」  
…を入力します。

サーバ 例) asp1 .magicconnect.net

②[アクセス]をクリックします。

**一般ユーザ向け**

アクセス後、マジックコネクトのアカウント情報を入力し、ログインしてください。

サーバ  magicconnect.net

**アクセス**

**利用できる機能**

- ユーザ管理 (パスワードの変更、端末情報の初期化、モバイルの利用許可、アクセス制御等)
- アクセス履歴の表示
- グループ化の設定
- 管理機能の設定 (管理者アカウントのパスワード変更、アクセス制御)

アカウント管理者向けマニュアル

**利用できる機能**

- パスワードの変更
- アクセス履歴の表示
- グループ化の確認

一般ユーザ向けマニュアル

- (4) マジックコネクトでご利用中のユーザ名とパスワードを入力し、[ログイン]を押します。



## ユーザ認証

ユーザ名とパスワードを入力してください。

ユーザ名

パスワード

**ログイン**

①マジックコネクトでご利用中のユーザ名とパスワードを入力します。

②[ログイン]を押します。

(5) 下記の画面から、利用する管理機能を選択してください。

メニュー

アクセス履歴 グループ化 パスワード変更 ログアウト

メニュー

ようこそ **user1** さん。

このページは、MagicConnectのユーザ情報管理用メニューです。

ご利用になりたいメニューを選択してください。

[アクセス履歴の表示](#)

[グループ化](#)

[パスワードの変更](#)

[ログアウト](#)

ログインした一般ユーザ用アカウントが表示されます。説明例では、**user1** でログインしています。

Copyright © 2006-2014 NTTアイティ株式会社 (NTT IT CORPORATION)

以下の管理機能を利用できます。

メニュー

アクセス履歴 グループ化 パスワード変更 ログアウト

メニュー

ようこそ **user1** さん。

このページは、MagicConnectのユーザ情報管理用メニューです。

ご利用になりたいメニューを選択してください。

[アクセス履歴の表示](#)

[グループ化](#)

[パスワードの変更](#)

[ログアウト](#)

**アクセス履歴の表示**

ログインした一般ユーザのアクセス履歴を閲覧できます。

**グループ化**

ログインした一般ユーザの接続構成を閲覧できます。

**パスワードの変更**

ログインした一般ユーザのアカウントのパスワードを変更できます。

**ログアウト**

管理機能からログアウトします。

Copyright © 2006-2014 NTTアイティ株式会社 (NTT IT CORPORATION)

## 管理機能の利用手順


下記の利用手順を説明します。

1. アクセス履歴の表示
2. グループ化
3. パスワードの変更

### 1. アクセス履歴の表示

ログインした一般ユーザのアクセス履歴を閲覧する場合に、本機能を利用します。

- (1) 「アクセス履歴」の表示をクリックします。



(2) 下記の画面が現れますので、①～②の操作を行います。

ログインした一般ユーザのアクセス履歴を月毎に表示します。過去 12 ヶ月分まで参照できます。

①表示月を選択します。  
例は 7 月です。

アクセス履歴

2011年9月 | 2011年10月 | 2011年11月 | 2011年12月 | 2012年1月 | 2012年2月 | 2012年3月 | 2012年4月 | 2012年5月 | 2012年6月 | 2012年7月 | 2012年8月

2012年 7月のアクセス履歴 (ビューアとクライアント) を表示しています。

2012年08月02日 11時50分18秒

種別 (基本表示) の設定  
例はビューア、クライアントとも表示を選択

拡張表示の設定  
例はビューア、クライアントとも表示を選択

②種別と拡張表示を設定し、[更新]ボタンを押します。

基本表示の範囲

拡張表示の範囲

ユーザ名 user  
累計接続時間 90 時間 26 分 00 秒

種別	接続開始時刻	接続終了時刻 ▲	接続時間	接続元アドレス	MACアドレス	接続元ビューア or 接続先クライアント *
Viewer	07/18 09:49:21	07/18 10:27:09	37 分 48 秒	221.186.153.164	00:0B:97:2F:42:06	>>
Client	07/18 09:49:41	07/18 17:26:03	7 時間 36 分 22 秒	219.96.192.149	00:0B:5D:1F:76:CC	<<
Viewer	07/23 15:41:19	07/23 16:02:20	21 分 01 秒	219.96.192.149	00:17:42:39:5D:BB	>>
Client	07/23 15:42:54	07/24 14:54:30	23 時間 11 分 36 秒	219.96.192.149	00:0B:5D:1F:76:CC	<<

接続元IPアドレス (グローバルIPアドレス)

<< , >> は、操作の方向を示します。  
>> は、左欄 (ビューア) から右欄 (クライアント) へ操作  
<< は、右欄 (ビューア) から左欄 (クライアント) へ操作

接続元ビューア or 接続先クライアントのユーザ名  
(異なるユーザ名との接続の場合、強調表示されます)

接続アプリの使用したポート番号

接続元ビューア or 接続先クライアントのグローバルIPアドレス


接続アプリの通信開始時刻

接続アプリの通信終了時刻

## 2. グループ化

ログインした一般ユーザに対する接続構成を閲覧する場合に、本機能を利用します。

- (1) 「グループ化」をクリックします。






(2) ログインした一般ユーザに対する接続構成が表示されます。

①説明で用いる「接続構成」は、以下とします。

アカウントは、「標準アカウント」×1 (user1)、「対象機器専用アカウント」×1 (user.mc3000)とし、ビューア・クライアント間の「接続構成」は下図とします。




同じユーザ名を有するビューア・クライアント間の接続（黒の実線）は、「標準接続」と称します。異なるユーザ名を有するビューア・クライアント間の接続（青の実線）は、「グループ化接続」と称します。


②「標準アカウント」user1 でログインした場合は、以下のように表示されます。

「user1」のビューア・クライアント間の接続は、標準接続です。

「user1」のビューアから、異なるユーザ名「user.mc3000」のクライアントへの接続は、グループ化接続です。




③「対象機器専用アカウント」user.mc3000 でログインした場合は、以下のように表示されます。



### 3. パスワードの変更

ログインした一般ユーザのパスワードを変更する場合に、本機能を利用します。

- (1) 「パスワードの変更」をクリックします。



- (2) 「パスワード」の変更を行います。

パスワードは、8文字以上で、「半角の英大小文字と数字・記号」を混在させてください。

「現在のパスワード」、「新しいパスワード」、「新しいパスワード（確認）」を入力します。

入力後、[変更]ボタンを押します。

※パスワードを変更した場合、画面に出力される赤字の指示にしたがってください。

The screenshot shows the 'パスワード変更' (Change Password) form. At the top, it says 'パスワードを変更するには、下記の項目をすべて入力し、「変更」ボタンを押して下さい。(パスワードは、8文字以上の長さで、半角の英大小文字と数字・記号を混在させて下さい。)' Below this, a red box contains a warning: '※ 同じユーザ名で動作する MagicConnect Client と MagicConnect Viewer のパスワードが変更されます。 MagicConnect Client や自動接続ツール「MC Assist」にパスワードを保存している場合は、新しいパスワードを保存し直して下さい。新しいパスワードの保存手順は、こちら ( MagicConnect Client用、 MC Assist用 ) をご覧下さい。' The form has two columns. The left column contains labels: '中継管理サーバ', 'ユーザ名', '現在のパスワード', '新しいパスワード', '新しいパスワード(確認)', and '変更' (with a red box around it). The right column contains corresponding input fields: '.magicconnect.net', 'user1', and three password input fields. Below the form is a '元に戻す' (Reset) button. Four yellow callout boxes provide instructions: ①現在のパスワードを入力します。 (points to the first password field), ②新しいパスワードを入力します。 (points to the second password field), ③新しいパスワードを再入力します。 (points to the third password field), and ④[変更]を押します。 (points to the '変更' button).